

Данная инструкция пользователя необходима для установки, настройки и использования аксессуара URC 8200 зарядного гнезда. Однажды установив данное зарядное устройство, данный аксессуар позволит многократно комфортно заряжать батареи NiMH каждый раз, когда Вы помещаете универсальный пульт дистанционного управления KAMELEON в зарядное гнездо.



В комплект данного зарядного устройства входят: зарядное гнездо, адаптер питания и 2 NiMH (заряжаемые) батареи. Для того чтобы начать эксплуатацию данного устройства, сначала Вы должны вынуть и заменить комплект батарей на Вашем KAMELEON.

Установка батарей

1. На обратной стороне универсального пульта KAMELEON нажмите на крышку отсека батареек и снимите ее.
2. Удалите две батареи (2) AA. Утилизируйте их аккуратно, или (если они все еще годные) сохраните для использования с другой аппаратурой.
3. Установите (заряжаемые) NiMH. Установите батареи в соответствии с полюсами (значки +/- внутри отсека батарей), затем вставьте батареи.
4. Установите крышку отсека и защелкните ее.

- **Внимание!** При подзарядке универсальных пультов KAMELEON должно использоваться только зарядное устройство KAMELEON (URC 8200). Пожалуйста, не пытайтесь комбинировать AC/DC адаптер питания или батареи, так как это может привести к порче пульта и зарядного устройства, а также короткому замыканию.

О батареях NiMH

Возможно, что через длительный период времени, батареи NiMH должны будут быть заменены. Для того чтобы сделать это, пожалуйста, отправьте пустое письмо по электронному адресу ofahelp@uebv.com, и Вы получите автоматический ответ. Для корректной замены батарей мы рекомендуем Вам обратиться в российский сервисный центр (support@oneforall.ru). Не бросайте в огонь или не вскрывайте отработанные батареи. Подобным образом Вы можете открыть доступ к химическим компонентам и пораниться.

Установка зарядного гнезда

1. Вставьте адаптор питания с активную розетку. Подсоедините DC разъем в зарядное гнездо.



2. Аккуратно разместить пульт KAMELEON в зарядном гнезде как нарисовано на рисунке ниже. Убедитесь в том, что в зарядном гнезде Ваш пульт KAMELEON плотно примыкает к зарядной игле.



3. Для активации процедуры зарядки нажмите на (любую) клавишу на экране, как это показано на рисунке.



Эксплуатация зарядной базы

Перед началом использования зарядите Ваш пульт KAMELEON, например, всю ночь – общей сложности около 14 часов. ИК порт на Вашем пульте KAMELEON во время процесса подзарядки будет мигать каждые 20 секунд. Когда ИК индикатор на KAMELEON прекратит мигание, это сигнализирует о полной зарядке батарей и Ваш пульт KAMELEON готов к работе. Эксплуатируйте пульт в обычном режиме. В любое время Вы можете ставить пульт в зарядное гнездо для зарядки.

Во время подзарядки батареи достаточно 3 часового пребывания на зарядной базе для корректной работы. Полностью заряженный пульт KAMELEON будет работать в течение 5 дней до того, как потребуются повторная зарядка.

Все функции, запрограммированные на Вашем пульте, независимо от уровня зарядки батарей, будут сохранены. Даже если батареи полностью пришли в негодность, их смена не причинит вреда запрограммированной информации, которая будет доступна, как только Вы установите годные батареи.

- **Внимание!** Все временные периоды эксплуатации указаны относительно оптимального использования пульта KAMELEON. В соответствии с частными случаями, возможны изменения.

Если Вы приобрели универсальный пульт URC –8210!

Если Вы приобрели универсальный пульт дистанционного управления URC –8210, Вам понадобится заменить втулку, которая подходит для моделей универсальных пультов URC 8-8204/8206, на втулку для URC-8210 (включена в комплект).

Для этого отвинтите 2 винта, на которых держится втулка на зарядной базе, извлеките втулку для моделей URC 8204/8206 путем изъятия по направлению вверх, как это показано на фотографии ниже. Затем замените втулкой для универсального пульта URC 8210 и затяните винты.

