

Цифровой микшер Relacart MIXX12



Цифровой микшер работающий с iPad (планшет не включён), интерфейс Dante, 12 входов, 6 выходов, стоечное исполнение

Особенности Relacart MIXX12

- Интуитивное сенсорное управление
- Встроенный цифровой микшер, которым можно управлять через WIFI, ipad, iphone и Windows, одновременно можно использовать до 10 устройств управления
- 12 аналоговых входов, 6 аналоговых выходов, 4 входа Dante, 4 выхода Dante
- Входной 4-полосный эквалайзер параметров, фильтр верхних частот, ограничитель уровня, шумоподавитель
- Выходной 31-полосный графический эквалайзер
- Предустановленные 10 эффектов сцены

Характеристики Relacart MIXX12

Частота дискретизации	24 бита, 48 кГц
Частотная характеристика	От 20 Гц до 20 кГц +/- 1 дБ
Системная задержка	1,5 мс
Общее гармоническое искажение	<0,005%
Входные перекрестные помехи (соседний канал)	<-120 дБ при 1 кГц
Соотношение сигнал / шум	93 дБ
Динамический диапазон	110 дБ
Коэффициент подавления синфазного сигнала	> 70 дБ при 1 кГц
Входное сопротивление	3,3 кОм (баланс XLR); 30 кОм (1/4 ")
Усиление	От 0 до 60 дБ
Выходное сопротивление	600 Ом (баланс XLR)
Максимальный выходной уровень	+21 дБ (баланс XLR)
Источник питания	100-240 В переменного тока (60 Вт)
Размеры	488 x 132 x 191 мм
Вес	Около 4 кг